


## Gira X1



| Spezifikation   | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|---|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  REG | 2096 00     | 1  | 995,08             | 25 | 4010337023647 |

## Merkmale

- Visualisierungsserver für mobile Endgeräte (iOS und Android) und Logikmodul in einem Gerät.
- Gira Smart Home App auch für PC mit Windows® Betriebssystem verfügbar.
- Visualisierungsfunktionen:
  - Dimmer (RGB, RGBW, Tunable White), Schalter, Taster, Jalousie und Rolllade mit und ohne Positionierung, Heizung, Klima, Szenennebenstelle, Szenenset, IP-Kamera, Statusanzeige, Wertgeber, Prozentwertgeber, Temperaturwertgeber, Saunaregelung, Audiosteuerung und Klimaanlage
- Pro Projekt können bis zu 250 Funktionen über die App gesteuert werden.
- Bis zu 250 Funktionsuhren, die der Benutzer in der App einstellen kann.
- In der Benutzerverwaltung können bis zu 62 Benutzer angelegt werden.
- Anwesenheitssimulation
- Sprachsteuerung (Amazon Alexa und Google Assistant) in Verbindung mit Gira S1.
- Versenden von Push-Nachrichten in Verbindung mit dem Gira S1 möglich.
- Anbindung an Sonos und Philips Hue, begrenzt auf maximal 30 Funktionen, bzw. maximal 5 Hue Bridge.
- Direkte Kommunikation mit Gira L1 um Informationen und Werte über Ethernet auszutauschen.
- Gleichzeitiger Zugriff von 100 mobilen Endgeräten auf den Gira X1.
- Intuitiv bedienbare App mit einer durch den Benutzer anpassbaren Benutzeroberfläche.
- Logikfunktionen:
  - Funktionsvielfalt durch Bausteinbibliothek mit 36 Logikbausteinen (z. B. Mathematische Grundfunktionen, sonnenstandsgeführte Rollladen- und Jalousiesteuerung, Temperaturregelung, Trennwandsteuerung, Treppenhauslicht, Zufallsgenerator).
  - Konfigurierbare Logikbausteine (z. B. frei wählbare Anzahl der Eingänge).
  - Logikbaustein für Modbus TCP Anbindung
  - Einfache Parametrierung von Zeitschaltuhren und Szenen:
    - bis zu 50 Zeitschaltuhren mit jeweils 10 Schaltzeiten.
    - bis zu 50 Szenensets mit jeweils 64 Szenen.
  - Bis zu 1450 Datenpunkte in einem Projekt verwendbar
- (1000 KNX Gruppenadress-Datenpunkte, 450 frei verfügbare Geräte-Datenpunkte).
- Optimierte Inbetriebnahme:
  - Schnelle Projektänderung oder -aktualisierung im laufenden Betrieb ohne Geräteeustart möglich.
  - Zwei Buchsen RJ45 mit Switch-Funktion unterstützen das einfache Durchschleifen des Patchkabels.
  - KNX Schnittstellenfunktion, um das ETS-Projekt aus der Ferne in Betrieb nehmen zu können.
  - Auslesen des aktuellen Gira X1-Laufzeitprojekts mittels GPA.

- Projektsicherung:  
Speichern einer Projektkopie auf dem Gira X1.
- Inbetriebnahme:  
Physikalische Adresse und Applikation werden mit der KNX Inbetriebnahme-Software ETS ab der Version 4.1.8 parametrierbar.  
Die weitere Projektierung erfolgt über den Gira Projekt Assistenten (GPA). Der Gira Projekt Assistent ist kostenlos im Gira Downloadbereich verfügbar.
- Funktionale Erweiterungen bzw. Aktualisierungen über Firmware- und Software-Updates.
- Push-Nachricht in Verbindung mit dem Gira S1.

Hohe Sicherheit:

- Einfacher Fernzugriff / Fernwartung mit dem Gira S1.
- App-Fernzugriff / Fernwartung über integrierten OpenVPN-Server.
- Fernwartung / Fernwartung über integrierten OpenVPN-Server.
- Das Gerätepasswort schützt den Gira X1 vor Fremdzugriff.
- Die verschlüsselte TLS-Datenübertragung zwischen App und Gira X1 sowie zwischen GPA und Gira X1 verhindert das Mitlesen durch Dritte.
- Hardware für KNX Secure vorbereitet. Zukünftiges Firmware-Update erforderlich.
- VDE Zertifikat „Smart Home – Informationssicherheit geprüft“.

---

## Technische Daten

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| KNX Medium:              | TP256                                 |
| Nennspannung:            | DC 24 bis 30 V                        |
| Leistungsaufnahme:       | 4 W                                   |
| IP-Kommunikation:        | Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s) |
| Unterstützte Protokolle: | DHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP          |
| Anschlüsse               |                                       |
| - IP:                    | 2 x Buchsen RJ45                      |
| - KNX:                   | Anschluss- und Abzweigklemme          |
| Umgebungstemperatur:     | 0 °C bis +45 °C                       |

---

## Hinweise

- Versorgung über externe DC 24 V.
  - Gira X1 Softwareerweiterungen im Gira App-Shop verfügbar  
Der Gira X1 (Art.-Nr.: 2096 00) ist im Standardlieferungsumfang mit 250 Funktionen und 1.000 Datenpunkten ausgestattet. Im Gira App Shop (<https://appshop.gira.com>) sind kostenpflichtige Erweiterungspakete für den Gira X1 erhältlich.
  - Gira X1 Softwareerweiterung mit 125 Funktionen bietet:  
Zusätzliche 125 Funktionen und 500 weitere Datenpunkte, dadurch verfügt der Gira X1 dann über 375 Funktionen und 1.500 Datenpunkte.
  - Gira X1 Softwareerweiterung mit 250 Funktionen bietet:  
Zusätzliche 250 Funktionen und 1.000 weitere Datenpunkte, dadurch verfügt der Gira X1 dann über 500 Funktionen und 2.000 Datenpunkte.
- Es ist möglich einen Gira X1 mit beiden Paketen zu erweitern. Dann verfügt der Gira X1 über zusammen 625 Funktionen und 2.500 Datenpunkte.
- Jedes Erweiterungspaket lässt sich nur einmal lizenzieren.
- Gira bietet Entwicklern verschiedene Tools zur Entwicklung von Erweiterungen für die Gira Smart Building Produkte:
  - Gira X1/L1 Logikbaustein SDK
  - Gira IoT REST API

<https://partner.gira.de/service/software-tools/developer.html>

---

## Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 2

---