


## eNet Funk Wandsender 3fach System 55, Wippen mit Beschriftungsfeld



| Spezifikation  | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|--|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  Klar / Reinweiß glänzend | 5333 100    | 1  | 131,82             | 42 | 4010337116547 |

### Merkmale

- Die eNet Funksender übertragen Schalt-, Dimm-, und Jalousiefahrbefehle an entsprechende eNet Funkempfänger.
- Problemlose Erweiterung vorhandener Schalterkombinationen.
- Die Montage kann ohne Aufputz-Gehäuse oder Gerätedose erfolgen.
- Auf Wänden kann der Funk Wandsender mittels Schrauben befestigt bzw. auf glatten oder transparenten Oberflächen mit einer Montageplatte aufgeklebt werden.
- Übertragung von Schalt-, Dimm-, Jalousiefahr- und Szenenbefehlen.
- Umschaltfunktion, optimiert für die Ansteuerung von Tastaktoren.
- Wippe als Kanal- oder Szenenfunktion einstellbar.
- 2-farbige LEDs rechts und links der Tasten zur Signalisierung.
- Batteriebetriebenes Gerät.

Mit eNet Server einstellbar:

- Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Software Version 2.0.
- Signalisierung des Übertragungsstatus abschaltbar.
- Bediensperren.
- Szenen Alles-Ein bzw. Alles-Aus, Schwellwertszenen und individuelle Szenen konfigurierbar.
- Konfiguration von Szenentaste über eNet SMART HOME App (Wenn-Dann-Regeln) zum Auslösen von Aktionen, Szenen, Zeitschaltuhren.
- Update der Gerätesoftware.
- Lokalisierung des Geräts.

### Technische Daten

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Umgebungstemperatur:   | -5 °C bis +45 °C |
| Funkfrequenz:          | 868,3 MHz        |
| Reichweite (Freifeld): | ca. 100 m        |
| Nennspannung:          | DC 3 V           |
| Batterie               |                  |
| - Typ:                 | 1 x CR 2450N     |
| - UN-Nr.:              | 3091             |

## Hinweise

- Batterien sind Verbrauchsgüter und müssen regelmäßig ersetzt werden. Bitte beachten Sie die Vorschriften zur Entsorgung von gebrauchten Batterien.
  - Der Funk Wandsender wird mit einer programmneutralen Inbetriebnahme-Wippe geliefert. Das passende Wippenet zum Schalterprogramm ist separat zu bestellen.
  - Bei Verwendung von Wippenets aus Metall und/oder Abdeckrahmen aus Metall kann es zu Reichweiteinbußen kommen.
- 

## Lieferumfang

- Batterien sind im Lieferumfang enthalten.
-