

**Pulsante di chiamata 3 moduli per citofono esterno  
TX\_44**



| Specifiche   | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN           |
|--|-----------|----|-----------------------|----|---------------|
|  Per tutti i programmi | 1263 00   | 1  | 177,79                | 18 | 4010337263005 |

## Caratteristiche

- Montaggio in una normale scatola di installazione da incasso.
- Adatta alle mascherine di copertura del programma di interruttori Gira TX\_44.
- Struttura modulare, per cui montaggio ed espandibilità semplici.
- Trasmissione del segnale e alimentazione dei componenti audio e video mediante bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito.
- Espansione del citofono esterno con ulteriori tasti di chiamata (ad un citofono esterno si possono collegare fino a 14 pulsanti di chiamata).
- Illuminazione di colore bianco dei tasti di chiamata in tecnologia a LED. Grazie alla tecnologia LED, non richiedente manutenzione e a basso consumo energetico, si ottiene una illuminazione uniforme e ben visibile del tasto di chiamata.
- Copertura dei tasti di chiamata di plastica infrangibile impermeabile agli spruzzi d'acqua.
- Targhetta sostituibile senza utensili e senza smontare la placca.
- Scritte professionali mediante il servizio diciture Girawww.beschriftung.gira.deo il software per la creazione di diciture Gira.

## Dati tecnici

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Alimentazione di tensione:         | Mediante cavo di collegamento |
| Collegamento cavo di collegamento: | 2 strisce di prese            |
| Grado di protezione:               | IP44                          |
| Temperatura ambiente:              | da -25 °C a +70 °C            |
| Profondità di montaggio:           | 30 mm                         |
| Dimensioni                         |                               |
| - Targhette del nome:              | L 62 x H 18 mm                |

## Avvisi

- I tasti di chiamata non necessari possono essere coperti con la copertura dei tasti di chiamata per pulsanti di chiamata 3 moduli.

---