









## System 3000 betjeningsmodul BT



| Spesifikasjon  | Bestillings nr. | PE  | PS | EAN           |
|--|-----------------|-----|----|---------------|
|  • kremhvit glans     | 5368 01         | 1/5 | 02 | 4010337104094 |
|  • renhvit glans    | 5368 03         | 1/5 | 02 | 4010337104100 |
|  • antrasitt        | 5368 28         | 1/5 | 02 | 4010337104131 |
|  • aluminiumsfarget | 5368 26         | 1/5 | 02 | 4010337104117 |
|  • svart matt       | 5368 005        | 1/5 | 02 | 4010337104148 |
|  • grå matt         | 5368 015        | 1/5 | 02 | 4010337104155 |
|  • rustfritt stål   | 5368 600        | 1/5 | 02 | 4010337104162 |

### Egenskaper

- Betjening og programmering med mobil enhet (smarttelefon eller nettbrett) via Bluetooth® med Gira System 3000-appen.
- Drift på System 3000 koblings-, dimmings- eller persienneinnsats eller 3-tråds underenhetsinnsats.

### Funksjoner på påsatsen

- Betjening av avskjerminger og belysning.

- Funksjonstid og en individuell mellomposisjon kan lagres med System 3000 persiennstyringsinnsats.
- Innkoblingslysstyrke på belysning kan lagres med System 3000 dimmeinnsats eller DALI Power-styreenhet.

#### Funksjoner med Gira System 3000-appen

- Betjening av avskjerminger og belysning med statustilbakemelding.
- Visning av den aktuelle avskjermingsposisjonen eller dimmestillingen.
- Aktivere/deaktivere automatisk drift.
- Nattmodus kan velges. Status- og funksjons-LEDer lyser ikke konstant.
- Programmering av opptil 40 individuelle koblingstidspunkter.
- For hvert koblingstidspunkt kan persienne- og lamellposisjon eller koblings- og dimmeverdiene lagres.
- Kopiering av koblingstidspunkter over til andre apparater er mulig.
- Kobling ved solopp- eller solnedgang (astrofunksjon).
- Astrofunksjon kan optimeres ved plasseringsbestemmelse.
- Astrotidsforskyvning kan stilles inn.
- Tilfeldighetsfunksjon.
- Automatisk dato- og klokkeslettoppdatering ved forbindelse med smarttelefon eller nettbrett.
- Passordbeskyttelse for tidsprogrammer og konfigurering er mulig.
- Lagring av en avskjermingsposisjon, en avskjermingskjøretid, en lamelleomstyringstid.
- Omstilling til inversdrift ved persienneinnsatser er mulig.
- Maksimal og minimal lysstyrke ved dimmeinnsats kan stilles inn.

---

#### Tekniske data

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Gangnøyaktighet       |                        |
| - per måned:          | ± 10 s                 |
| Girreserve:           | ca. 4 t                |
| Radiofrekvens:        | 2,402 til 2,480 GHz    |
| Overføringskapasitet: | maks. 2,5 mW, klasse 2 |
| Senderekkevidde:      | type 10 m              |
| Omgivelsestemperatur: | -5 °C til +45 °C       |

---

#### Merknader

- Ved forbindelse med Gira System 3000-appen blir klokkeslettet aktualisert.
-