


Aktor włączający bistabilny systemu domofonowego



| Specyfikacja | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----|---------------|
|  Urządzenie modułowe | 1289 00 | 1 | 18 | 4010337289005 |

Właściwości

- Aktor włączający bistabilny do włączania oświetlenia, sterowania mechanizmem otwierania drzwi bocznych lub innych funkcji za pośrednictwem magistrali systemu domofonowego Gira.
- Wysterowanie bezpotencjałowego styku przełączającego 230 V / 10 A przez dwużyłowy przewód magistralny.
- Akтором włączającym bistabilnym można sterować za pomocą przycisków „Drzwi” oraz „Oświetlenie” na unifonie, przycisku przywołania na bramofonie, przycisku przywołania na unifonie.
- Aktor załączający może pracować w pięciu różnych trybach: załączanie, programator zegarowy/s, programator zegarowy/min, impuls i mechanizm otwierania drzwi.
- Funkcja impulsu do wysterowania istniejących automatów schodowych.
- Wejście binarne do załączania funkcji przez przyłączony przycisk mechaniczny.
- Bezstopniowa regulacja czasu włączania zależnie od ustawionej funkcji od 1 do 10 s albo od 1 do 10 min.

Dane techniczne

| | |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Zasilanie: | dwużyłowym przewodem magistralnym Gira |
| Bezpotencjałowy styk przekaźnika | |
| - według wyboru: | 10 A przy AC 230 V |
| - według wyboru: | 2 A przy DC 30 V |
| Liczba przycisków przywoławczych z możliwością przyuczenia: | maks. 16 |
| Temperatura otoczenia: | od -5 °C do +45 °C |

Wskazówki

- Aktor załączający jest przewidziany do montażu w podrozdzielni. Jeżeli jest to niemożliwe, stosować dostępne w handlu rozdzielacze natynkowe.
- Komponent pozwala na stworzenie systemów domofonii z więcej niż 30 użytkowników.

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP): 2
