


Mecanismo de interruptor y pulsador basculante
10 AX 250 V~
interruptor de conmutación / pulsador de conmutación



| Especificación | Ref. | UE | SP | EAN |
|---|---------|-----|----|---------------|
|  Interruptor doble / pulsador doble | 0139 00 | 1/5 | 01 | 4010337022725 |

Características

- Pulsador e interruptor basculante doble en el que la tecla basculante izquierda cumple la función de mecanismo y la tecla basculante derecha la de pulsador.
- Para la conmutación y el control de colores de la lámpara de orientación por LED.
- Para el control manual de detectores de movimiento.
- Para controlar dispositivos de regulación auxiliares.
- Para la activación de la iluminación conectada.

Datos técnicos

| | |
|---|---------------------|
| Profundidad de instalación: | 32 mm |
| Sección de conexión - para conductores rígidos y flexibles de hasta: | 2,5 mm ² |
| Potencia nominal - LEDi/ CFLi: | 100 W |