© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Passerelle caméra DCS

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
	1201 00	1	246,12	10	4010337100034

Caractéristiques

- La passerelle caméra DCS permet d'intégrer une caméra analogique du commerce dans le système de communication de porte Gira.
- La caméra peut être affectée à une station de porte. Dans ce cas, la caméra externe s enclenche automatiquement lors de l actionnement de la touche d appel.

Le boîtier combiné de la passerelle caméra TKS permet trois types de montage

- Apparent (dans une boîte de dérivation du commerce).
- Encastré (dans un boîtier).
- Sur rail DIN (avec l'adaptateur rail DIN joint)

Caractéristiques techniques

Raccordements	
- Bus 2 fils SORTIE:	2 x borne vissée
- Bus 2 fils ENTRÉE:	2 x borne vissée
- Video In:	2 x borne vissée
- Bornes de support:	2 x borne vissée
- Relais (inverseur):	3 x borne vissée
Température ambiante:	-25°C à +70°C
Signal vidéo:	FBAS 1 Vss, norme PAL

Indications

- Avec plusieurs caméras externes, on a besoin pour chaque caméra externe respectivement d une passerelle caméra TKS et d une alimentation propre.
- Dans une installation, jusqu à dix passerelles caméra TKS peuvent être utilisées, le signal vidéo pouvant traverser au maximum trois passerelles caméra TKS.
- Le raccordement de la caméra externe se fait à l aide de bornes vissées.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Etendue de la livraison

- Pour les caméras avec raccordement BNC, un adaptateur est joint.

Dimensions en mm

Passerelle caméra DCS:	B 36	H 52	T 27

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24.