

## Einsatz Antennensteckdose (SE33ST)



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
	0937 00	1/5	35,49	01	4010337937005

### Merkmale

- Stichleitungsdose mit drei Anschlüssen.
- Der IEC-Stecker für terrestrisches TV ist auf der linken Seite unten angeordnet, die IEC-Buchse für FM (Radio) auf der rechten Seite unten und oben in der Mitte befindet sich der F-Anschluss für Satelliten-TV (SAT).
- Trennfilter für terrestrisches Fernsehen und Satellitenfernsehen mit hoher Unterdrückungsrate: Das SAT-Signal wird in den FM-TV-IEC-Anschlüssen gefiltert, das terrestrische FM/TV-Signal dagegen im Satelliten-F-Anschluss.
- DC-Durchlass vom SAT-Anschluss zum Eingang.
- Der Innenleiter wird einfach durch Drücken verbunden, ohne dass Schrauben erforderlich sind. Innenleiter so mehrfach lösbar.
- Erfüllt Schirmungsklasse A.

### Technische Daten

#### UKW-Frequenzband

- Frequenzbereich: 87,5 bis 108 MHz
- Entkopplung: > 10 dB

UKW-Frequenzband:

4 dB

#### TV Frequenzband

- Frequenzbereich: 125 bis 862 MHz
- Entkopplung: > 10 dB
- Dämpfung: TV-Stecker: 4 dB

#### SAT-Frequenzband

- Frequenzbereich: 950 bis 2400 MHz
- Entkopplung: > 20 dB
- Dämpfung: SAT-Stecker: 1,5 dB

Einbautiefe:

36 mm

## Hinweise

- Nur für Schraubbefestigung.
-