


SAI para juego de llamada de emergencia



| Especificación | Ref. | UE | SP | EAN |
|--|---------|-----|----|---------------|
|  blanco brillante | 2918 03 | 1/5 | 34 | 4010337011767 |

Características

- Sistema de alimentación ininterrumpida para juego de llamada de emergencia de Gira.
- Si la tensión de entrada de la red cae o se interrumpe, la carga conectada se seguirá alimentando con la batería sin que se produzca una interrupción.
- Si la tensión de entrada de la red eléctrica aumenta o se restituye, la batería se desconectará de la carga y se volverá a cargar durante el funcionamiento normal de la red.
- El contacto de señalización (M) puede indicar los estados de funcionamiento "SAI activo" o "Batería defectuosa".

Datos técnicos

| | |
|--|--------------------------------------|
| Tensión de entrada: | 24 V CC |
| Tensión de salida en el modo de batería: | 22,8 V ± 10 % |
| Carga nominal en el modo de batería: | 130 mA para 1 h |
| Carga máxima - en el modo de batería: | 300 mA para 15 min |
| Batería - Tipo: | UR18500F |
| - N.º NU: | 3480 |
| Carga máxima - en el modo de red: | 250 mA |
| Montaje: | en caja de mecanismo según DIN 49073 |

Notes

- Para instalaciones según DIN VDE 0834.
- La norma DIN VDE 0834 prescribe la sustitución de los componentes de vida limitada (batería) una vez al año.

- Respete las normas de eliminación de las baterías usadas.

En la entrega

- La cubierta protectora se incluye en el volumen de suministro.
 - Acumulador incluido en el volumen de suministro.
-