


Capteur météo avec centrale météo pour KNX



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
	5146 00	1	635,00	06	4010337124405

Caractéristiques

- Les composants de la station météo constituée d un capteur météo et d une centrale météo ne peuvent pas être utilisés individuellement.
- Le capteur météo dispose des capteurs suivants :
 - Luminosité dans trois directions (à une distance de 90° l un par rapport à l autre, points cardinaux : Est, Sud, Ouest)
 - Température
 - Vitesse du vent
 - Capteur de précipitations, avec chauffage intégré
- Les valeurs de mesure sont transmises par le capteur météo à la centrale météo, qui évalue les informations du capteur et les envoie au bus KNX.
- Le capteur météo peut communiquer avec jusqu'à 20 centrales météo(5147 00).
- 10 canaux de capteur pour le vent, les précipitations, la température et la luminosité. Des liens logiques ET/OU peuvent être créés à l intérieur des canaux du capteur pour évaluer ensemble plusieurs valeurs de capteur.
- Temporisation d évaluation pour tous les capteurs pour garantir une fonctionnalité fiable.
- 8 canaux de protection solaire pour 8 façades avec fonction pare-soleil automatique incluse. Temporisation d évaluation pour garantir une fonction fiable de protection solaire.
- 2 objets pour capteurs de luminosité externes.
- Objet jour/nuit prédéfini pour la commutation entre mode jour/nuit, avec fonction d activation/désactivation séparée par l objet de communication.
- Objet de communication qui informe la centrale météo des perturbations de communication du capteur météo.

Caractéristiques techniques

Capteur météo	
- Tension de fonctionnement ext.	18/34 V CC
Alimentation:	
- Autoconsommation:	max. 5 W
- Connexion entre le capteur météo et la centrale météo:	0,6 à 0,8 mm (câble bus par ex. J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8)
- Type de connexion:	Borne à ressort et borne de raccordement
- Type de montage:	Fixation sur mât et mur
- Indice de protection:	IP44
- Classe de protection:	III
- Tension de choc nominale:	0,8 KV
- Température ambiante:	-20 °C à +55 °C
- Plage de mesure du vent:	2 à 30 m/s
- Plage de mesure de luminosité:	1 à 100 000 lux

- Plage de mesure de la température:	-30 °C à +60 °C
- Dimensions en mm:	L 121 H 105 P 227
Centrale météo	
- KNX moyen:	TP256
- Tension nominale KNX:	21 CC à 32 V SELV
- Autoconsommation:	max. 0,5 W
- Raccordement KNX:	0,6 à 0,8 mm (câble bus par ex. J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8)
- Longueur de câble maximale entre le capteur météo et la centrale météo:	1 000 m
- Indice de protection:	IP20
- Classe de protection:	III
- Tension de choc nominale:	0,8 kV
- Nombre de centrales météo pouvant être connectées à un capteur météo:	20
- Température ambiante:	-5°C à +45°C

Indications

- Compatible avec KNX Data Secure.
 - Préparé pour Gira One.
-

Etendue de la livraison

- Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.
-

Dimensions

Unités modulaires (UM): 3
