


## Bramka kamery systemu domofonowego



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
	1201 00	1	10	4010337100034

## Właściwości

- Bramka kamery systemu domofonowego integruje dostępną w handlu kamerę analogową z systemem domofonowym Gira.
- Kamera może zostać przyporządkowana bramofonowi. W takim przypadku włącza się kamera zewnętrzna w momencie uruchomienia przycisku przywoławczego.

Dzięki obudowie kombinowanej bramki domofonowej do kamery możliwe są trzy sposoby montażu

- Natynkowy (w ogólnodostępnej puszcze rozgałęźnej).
- Podtynkowy (w puszcze instalacyjnej).
- jako urządzenie modułowe (za pomocą załączonego adaptera urządzenia modułowego)

## Dane techniczne

### Przylącza

- |                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| - Magistrala 2-przewod. OUT:        | 2 x zacisk śrubowy |
| - Dwużyłowy przewód magistralny IN: | 2 x zacisk śrubowy |
| - Wideo In:                         | 2 x zacisk śrubowy |
| - Zaciski podpierające:             | 2 x zacisk śrubowy |
| - Przekaznik (styk przełączny):     | 3 x zacisk śrubowy |

Temperatura otoczenia: od -25 °C do +70 °C

Sygnal wideo: FBAS 1 Vss, norma PAL

## Wskazówki

- W przypadku kilku kamer zewnętrznych dla każdej kamery zewnętrznej wymagana jest jedna bramka domofonowa do kamery i własne zasilanie.
- W jednej instalacji można stosować maks. 10 bramek domofonowych do kamery, przy czym sygnał wideo może przebiegać przez maks. trzy bramki domofonowe do kamery.
- Podłączenie kamery zewnętrznej odbywa się poprzez zaciski śrubowe.

## Zakres dostawy

- Dla kamer z przyłączem BNC dołączony jest adapter.

---

## Wymiary w mm

Bramka kamery systemu domofonowego:      S 36                      H 52                      G 27

---