







Gniazdo wtykowe z wyłącznikiem różnicowoprądowym 30 mA ze zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus)



| Specyfikacja | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN |
|---|---------------|----------------------|----|---------------|
|  kremowy z połyskiem | 2677 01 | 1 | 03 | 4010337011941 |
|  czysta biel z połyskiem | 2677 03 | 1 | 03 | 4010337011958 |
|  czysta biel, matowy | 2677 27 | 1 | 03 | 4010337011965 |
|  antracytowy | 2677 28 | 1 | 03 | 4010337011972 |
|  kolor aluminium | 2677 26 | 1 | 03 | 4010337011989 |
|  czarny matowy | 2677 005 | 1 | 03 | 4010337037071 |
|  szary matowy | 2677 015 | 1 | 03 | 4010337085249 |

Właściwości

- Gniazdo wtyczkowe z wyłącznikiem różnicowoprądowym to stacjonarne urządzenie zabezpieczające z niezależnym od napięcia wyzwaniem prądem uszkodzeniowym w rozumieniu VDE 0664.
- Zasada działania jest taka sama, jak w przypadku wyłącznika różnicowoprądowego.

Dane techniczne

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Napięcie znamionowe: | AC 230 V, 50/60 Hz |
| Prąd znamionowy: | 16 A |
| Znamionowy prąd uszkodzeniowy: | 30 mA |
| Głębokość montażu: | 32 mm |
| Temperatura otoczenia: | od -25 °C do +40 °C |

Wskazówki

- Montaż w głębokiej puszcze instalacyjnej.
 - Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą IEC 60884-1.
 - Włłączniki różnicowoprądowe (RCD) w zestawie z gniazdem wtyczkowym mogą przejmować też ochronę sąsiedniego gniazda wtyczkowego (pod wspólną osłoną), DIN VDE 0100-530:2018-06.
-