


## Czujnik jasności i temperatury BT System 3000



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
	5466 02	1/5	02	4010337047803

### Właściwości

- Czujnik do rejestracji jasności i temperatury.
- Współpracuje ze sterownikiem żaluzjowym i zegarem sterującym System 3000 BT, modułem nakładanym do obsługi BT i regulatorem temperatury w pomieszczeniu BT.
- Wysyła przez łącze Bluetooth® aktualną wartość jasności i temperatury.
- Rozszerzenie funkcji sterownika żaluzjowego i zegara sterującego System 3000 BT, modułu nakładanego do obsługi BT: funkcja ochrony przed promieniowaniem słonecznym, funkcja zmierzchu i brzasku.
- Służy jako zewnętrzny czujnik temperatury do regulacji temperatury w pomieszczeniu.
- Urządzenie zasilane bateriami.

### Dane techniczne

Napięcie znamionowe:	DC 3 V
Bateria	
- Typ:	1 x CR 2450
- Nr UN:	3091
Pomiar jasności:	5 do 80000 lx
Zakres pomiaru temperatury:	od -5 °C do +55 °C
Częstotliwość radiowa:	2,402 do 2,480 GHz
Moc nadawcza:	maks. 2,5 mW, klasa 2
Zasięg nadajnika:	typ. 10 m
Kolor:	Biały (zbliżony do RAL 9010)
Montaż:	do przyklejania wewnątrz pomieszczeń np. na szybach okien
Temperatura otoczenia:	od -5 °C do +55 °C

## Wymiary w mm

S 56

H 32

G 13

---