


Шлюз камеры домофонной системы



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
	1201 00	1	10	4010337100034

Характеристики

- Шлюз камеры домофонной системы интегрирует обычную аналоговую камеру в домофонную систему Gira.
- Камера может быть назначена дверной станции. В этом случае внешняя камера автоматически включается при нажатии кнопки вызова.

Благодаря комбинированному корпусу шлюза камеры домофонной системы возможны три вида его монтажа:

- Накладной монтаж (в обычной разветвительной коробке).
- Скрытый монтаж (в приборной коробке).
- Как устройство для установку на монтажную рейку (с прилагаемым адаптером типа REG)

Технические характеристики

Разъемы

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| - 2-проводная шина OUT: | 2 винтовые клеммы |
| - 2-проводная шина IN: | 2 винтовые клеммы |
| - Video In: | 2 винтовые клеммы |
| - Опорные зажимы: | 2 винтовые клеммы |
| - Реле (переключающий контакт): | 3 винтовые клеммы |

Температура окружающего воздуха: от -25 °C до +70 °C

Видеосигнал: BAS 1 Vss, стандарт PAL

Указания

- В случае нескольких внешних камер для каждой внешней камеры требуется шлюз камеры домофонной системы и собственный источник питания.
- В одной системе разрешается использовать до десяти шлюзов камеры домофонной системы, причем видеосигнал должен проходить макс. через три шлюза камеры.
- Внешняя камера подключается с помощью винтовых клемм.

Комплект поставки

- Для камер с разъемом BNC прилагается адаптер.

Габаритв мм

Шлюз камеры домофонной системы: Ш 36 В 52 Г 27
