

## Устройство считывания биометрического кодового замка Gira Keyless In System 55



| Спецификация                                                                                                            | Арт. №   | Упаковочная единица | Система цен | EAN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------|---------------|
|  Белый глянцевый                      | 2617 03  | 1                   | 10          | 4010337035602 |
|  Белый матовый                       | 2617 27  | 1                   | 10          | 4010337035671 |
|  Антрацитовый                        | 2617 28  | 1                   | 10          | 4010337035589 |
|  Цвет «алюминий»                     | 2617 26  | 1                   | 10          | 4010337035596 |
|  Черный матовый                      | 2617 005 | 1                   | 10          | 4010337037132 |
|  Серый матовый                       | 2617 015 | 1                   | 10          | 4010337084990 |
|  Нержавеющая сталь<br>(лакированная) | 2617 600 | 1                   | 10          | 4010337035688 |

### Характеристики

- Модуль биометрического кодового замка как профессиональная биометрическая система контроля доступа на базе технологии сканирования поверхности нового поколения.

- Сканирование нижнего слоя кожи с высокой частотой. Высокая степень распознавания и защита от несанкционированного доступа.
- Анализ уникальных характерных признаков живого человеческого пальца.
- Распознавания капиллярного рисунка.
- В биометрическом кодовом замке можно сохранить до 99 отпечатков пальцев.
- Надежное распознавание пальцев, например, пораненных во время работы на садовом участке (если поранен только верхний слой кожи).
- Защита данных благодаря методу кодировки.
- Быстрое время реагирования от прикладывания пальца до выдачи разрешения: до 30 сохраненных пальцев ок. 1 с, до 99 сохраненных пальцев ок. 3 с.
- Ночной дизайн поверхности биометрического кодового замка для ориентации при помощи белой светодиодной подсветки.
- 360°-свобода приложения пальца.
- Трехцветная светодиодная индикация состояния для визуальной сигнализации в процессе программирования и управления.
- Главный PIN-номер на прилагаемой запечатанной карточке безопасности на тот случай, если нет в распоряжении пальца администратора. С помощью прилагаемой карточки безопасности на заводе можно вернуть настройки устройства.
- Звуковой сигнал квитирования с целью акустической сигнализации для пользователя или монтера.
- Предупреждающий звуковой сигнал при несанкционированном снятии наклейки биометрического кодового замка как распознавание несанкционированного действия. Схема несанкционированного действия с коммутатором в домофонной системе Gira.
- Общим интегрированным переключающим реле могут быть назначены различные пальцы, например, большой палец: активация открывания двери, указательный палец: включение внешнего освещения.

## Входы и выходы

- Колодка разъемов соединительного кабеля домофонной системы Gira.

---

## Технические характеристики

### Источник питания

- |                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| - от источника питания для домофонной системы: | DC 24 В ±10 % |
| - из домофонной системы:                       | DC 26 В ± 2 В |

### Реле

- |                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| - Количество:          | 2                                         |
| - Контакт:             | 1 переключающий контакт, беспотенциальный |
| - Допустимая нагрузка: | AC/DC 24 В / 1,6 А                        |

### Разъемы

- |                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| - Соединительный кабель домофонной системы: | 1 колодка разъемов   |
| - Реле:                                     | По 3 винтовых клеммы |
| - Дополнительный источник питания:          | 2 винтовые клеммы    |

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Стойкость к электростатическому разряду: | до 15 кВ |
|------------------------------------------|----------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Глубина установки: | 33 мм |
|--------------------|-------|

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Температура окружающего воздуха: | от -20°C до +70°C |
|----------------------------------|-------------------|

---

## Указания

- С IP-шлюзом домофонной системы можно подключать устройства Keyless In к Gira HomeServer. В результате этого можно реализовывать интеллектуальные связи. Таким образом, можно, например, очень просто выдавать временные или одноразовые права доступа. Всеми данными, включая права доступа, можно централизованно и гибко управлять с помощью Gira HomeServer.
- Детские пальцы могут быть надежно распознаны, как правило, только с 6-летнего возраста.
- Возможна интеграция в Profil 55.