









Таймер жалюзи и таймер System 3000 BT System 55



| Спецификация | Арт. № | Упаковочная единица | Система цен | EAN |
|---|----------|---------------------|-------------|---------------|
|  Кремовый глянцевый | 5381 01 | 1/5 | 02 | 4010337122302 |
|  Белый глянцевый | 5381 03 | 1/5 | 02 | 4010337122319 |
|  Белый матовый | 5381 27 | 1/5 | 02 | 4010337122333 |
|  Антрацитовый | 5381 28 | 1/5 | 02 | 4010337122340 |
|  Цвет «алюминий» | 5381 26 | 1/5 | 02 | 4010337122326 |
|  Черный матовый | 5381 005 | 1/5 | 02 | 4010337122357 |
|  Серый матовый | 5381 015 | 1/5 | 02 | 4010337122364 |
|  Нержавеющая сталь | 5381 600 | 1/5 | 02 | 4010337122371 |

Характеристики

- Работа с вставкой управления жалюзи System 3000.
- Управление жалюзи, рольставнями и маркизами.
- Вставка управления жалюзи позволяет сохранить индивидуальное промежуточное положение.
- Также можно использовать для световых приложений.
- Ручное управление и управление по времени, например, жалюзи, рольставнями, маркизами, освещением и вентиляцией.
- Управление и программирование посредством мобильных оконечных устройств (смартфон или планшет) по Bluetooth® при помощи мобильного приложения Gira System 3000.
- Работа на вставке выключателя, диммера или жалюзи либо вставке 3-проводн. дополнительного устройства System 3000.

Функции в накладке

- Управление завесами и освещением.
- Функция блокировки блокирует управление дополнительного устройства и деактивирует автоматический режим.
- Активировать/деактивировать автоматический режим.
- Возможность сохранения времени работы и индивидуального промежуточного положения при помощи вставки управления жалюзи System 3000.
- Возможность сохранения яркости включения освещения при помощи вставки диммера System 3000 или модуля управления Power DALI.
- Возможность настройки ночного режима. Светодиоды состояния и функции светятся не постоянно.

Функции с мобильным приложением Gira System 3000

- Управление завесами и освещением с подтверждением состояния.
- Индикация текущего положения завесы или регулировки освещения.
- Программирование до 40 индивидуальных моментов включения.
- Для каждого времени включения/выключения можно сохранить положение жалюзи или пластин или значения включения и регулировки.
- Копирование времен включения/выключения в другие устройства.
- Переключение на рассвете и закате (астрофункция).
- Возможность оптимизации астровремени путем определения места положения.
- Возможность настройки смещения астровремени.
- Функция случайного срабатывания.
- Автоматическое обновление даты и времени при соединении со смартфоном или планшетом.
- Защита расписаний и конфигурации паролем.
- Сохранение положения завесы, времени перемещения завесы, времени разворота пластин.
- Возможность переключения на обратную работу для вставок жалюзи.
- Возможность настройки максимальной и минимальной яркости для вставки диммера.
- Дополнительно: Датчик яркости и температуры Bluetooth® System 3000 делает возможными функцию защиты от солнца и функцию сумерек.

Технические характеристики

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Температура окружающего воздуха: | от -5°C до +45°C |
| Точность хода - в месяц: | ± 10 с |
| Резервный запас хода: | прим. 4 ч |
| Радиочастота: | от 2,402 до 2,480 ГГц |
| Мощность передачи: | макс. 2,5 мВт, класс 2 |
| Дальность действия передатчика: | станд. 10 м |
| Температура окружающего воздуха: | от -5°C до +45°C |

Указания

- При соединении с мобильным приложением Gira System 3000 актуализируются часы.
