



eNet trådlös väggsändare, 1knapp System 55 idrifttagningsvippan



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
	5331 00 1704012	1	42	4010337116509

Egenskaper

- eNet radiosändarna överför kopplings-, dimrings- och markiskörkommandon till eNet radiomottagare.
- Problemlös utvidgning av befintliga strömställarkombinationer.
- Installationen kan utföras utan utanpåliggande kapsling eller apparatdosa.
- Trådlös väggsändaren kan fästas på väggar med skruvar resp. klistras fast på släta eller transparenta ytor med fästplatta.
- Överföring av kopplings-, dimrings-, markiskörnings- och scenkommandon.
- Omkopplingsfunktioner, optimerade för adressering av knappaktorer.
- Vippan kan ställas in som kanal- eller scenfunktion.
- Tvåfärgad LED till höger och vänster om knapparna för signalisering.
- Batteridriven apparat.

Kan ställas in med eNet-server:

- Helkrypterad trådlös överföring (AES-CCM) fr.o.m. eNet server Software version 2.0.
- Signalisering av överföringsstatus kan stängas av.
- Manöverspärrear.
- Scener Allt-Till eller Allt-Från, tröskelvärde-scener och individuella scener kan programmeras.
- Scenkonfiguration-knapp via eNet SMART HOME app (Om-Så-regler) för att starta handlingar, scener, timer.
- Uppdatering av programvaran.
- Lokalisering av apparaten.

Tekniska data

Omgivningstemperatur:	-5 °C till +45 °C
Radiofrekvens:	868,3 MHz
Räckvidd (öppen terräng):	ca. 100 m
Märkspänning:	DC 3 V
Batteri	
- Typ:	1 x CR 2450N
- UN-nr:	3091
Räckvidd (öppen terräng):	ca. 100 m

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.

Hänvisningar

- Batterier är förbrukningsmaterial och skall regelbundet bytas ut. Beakta föreskrifterna för avfallshantering av begagnade batterier.
- Trådlös väggsändaren levereras med en programneutral idrifttagningvippa. Den passande vippatsen till strömställarprogrammet beställs separat.
- Räckvidden kan begränsas vid användning av vippaster i metall och/eller täckramar i metall.

Leveransen innehåller

- Batterier ingår i leveransen.
-