


Interfejs przycisków systemu domofonowego 2x



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
	1210 00	1/5	18	4010337210009

Właściwości

- Interfejs przycisków systemu domofonowego 2x służy do realizacji bezpotencjałowego sygnału przycisku na magistrali domofonowej Gira.
- Interfejs przycisków systemu domofonowego ma dwa niezależne od siebie wejścia do podłączenia przycisków bezpotencjałowych.
- Wejścia mogą być wykorzystane albo do wyzwalania włączania (np. włączanie światła) przez aktora włączającego bistabilnego lub podtylnkowego aktora włączającego bistabilnego, albo przyporządkowane do unifonu.
- Interfejs przycisków systemu domofonowego jest przewidziany do montażu w puszcze instalacyjnej za konwencjonalnym przyciskiem.

Dane techniczne

Zasilanie:	DC 26 V ± 2 V (za pośrednictwem magistrali 2-przewod.)
Temperatura otoczenia:	od -5 °C do +50 °C
Przylączya	
- Magistrala 2-przewodowa:	2 x zacisk wtykowy
Liczba wejść:	2

Wskazówki

- Podłączenie przycisku odbywa się przez 3-żyłowy przewód przyłączeniowy o długości ok. 20 cm. Ten przewód przyłączeniowy może zostać przedłużony do maks. 5 m.
- Podczas przyporządkowania interfejsu przycisków do unifonu oba wejścia zachowują się różnie: wejście 1 wyzwała przywołanie z piętra. Wejście to jest potrzebne, jeżeli w celu podłączenia unifonu wraz z przyciskiem dzwonkowym do dyspozycji jest tylko przewód dwużyłowy (np. w przypadku modernizacji istniejącego bramofonu). wejście 2 wyzwała wywołanie od drzwi. Wejście to jest potrzebne, jeżeli automatyczne otwieranie drzwi unifonu ma być wyzwalane przyciskiem mechanicznym.

Wymiary w mm

S 43

H 28

G 15
