© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

**Tastsensor 3 Basis 1x pour KNX**
**System 55, avec bascule de mise en service**

| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5111 00 | 1/5 | 102,81 | 06 | 4010337086802 |

**Caractéristiques**

- Montage sur un coupleur de bus 3.
- Protection contre le démontage par vissage.
- Fonctions des manettes: commuter, varier, store, transmission de valeur 1 octet et poste secondaire d ambiance.
- LED de fonctionnement en blanc.
- Deux LED d'état rouges par zone de commande.
- Eclairage de zone d inscription pour les jeux de manettes avec zone d inscription.
- Fonction paramétrable de l éclairage de zone d inscription et de la LED d état.

**Caractéristiques techniques**

| | |
|---|---|
| Température ambiante: | -5°C à +45°C |
| Classe de protection: | III |

**Indications**

- Marquage professionnel via le service de marquage Girawww.marking.gira.com.
- Le Tastsensor est fourni avec une bascule de mise en service indépendante du programme. Le jeu de manettes assorti au programme d interrupteurs doit être commandé séparément.

**Etendue de la livraison**

- Des étiquettes de marquage vierges sont jointes.

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24.