# GIRA Scheda dati

catalogue.gira.com

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

**Interruttore a pulsante 10 AX 250 V~ con bilanciere**
**Invertitore**



| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| bianco crema brillante | 0127 01 | 1/5 | 28,29 | 01 | 4010337127017 |
| bianco puro brillante | 0127 03 | 1/5 | 28,29 | 01 | 4010337127031 |
| bianco puro satinato | 0127 27 | 1/5 | 28,29 | 01 | 4010337127277 |
| antracite | 0127 28 | 1/5 | 28,85 | 11 | 4010337127284 |
| color alluminio | 0127 26 | 1/5 | 32,03 | 11 | 4010337127260 |
| nero opaco | 0127 005 | 1/5 | 32,03 | 11 | 4010337037989 |
| grigio opaco | 0127 015 | 1/5 | 32,03 | 11 | 4010337077169 |
| acciaio inox | 0127 600 | 1/5 | 39,06 | 11 | 4010337021759 |
| bronzo | 0127 603 | 1/5 | 38,27 | 11 | 4010337106067 |

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/23.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

**Dati tecnici**

| | |
|---|---|
| Profondità di montaggio: | 28 mm |
| Sezione dei conduttori<br>- per conduttori rigidi e flessibili fino a: | 2,5mm² |
| Potenza nominale<br>- LEDi/CFLi: | 100 W |