© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Modulo relè per avvisatori di fumo Dual

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
	2340 00	1	47,00	03	4010337068556

Caratteristiche

- Modulo relè per avvisatore di fumo Dual Q.
- Compatibile con i modelli precedenti, per cui utilizzabile anche per avvisatore di fumo Dual/VdS.
- Possibilità di collegamento di trasmettitori di allarme esterni, ad es. una sirena o una spia luminosa.
- Il relè allarme interviene in caso di allarme locale o collegato.
- Il relè di guasto interviene in caso di disturbo all avvisatore di fumo, ad es. batteria quasi scarica.
- Con il modulo relè è possibile commutare i messaggi di allarme e disturbo su altri trasmettitori di segnale.

Dati tecnici

Contatto di uscita allarme:	Contatto di scambio a potenziale zero
Contatto di uscita disturbo:	Contatto di scambio a potenziale zero
Tensione di commutazione:	max 30 V
Corrente di commutazione:	max 1 A

Avvisi

- I messaggi di disturbo possono essere interrogati solo da avvisatori di fumo equipaggiati con un modulo relè.
- Il modulo relè viene applicato semplicemente sull interfaccia dell avvisatore di fumo Dual. I morsetti di collegamento in rete dell avvisatore di fumo sono utilizzabili anche dopo aver applicato il modulo.
- Osservare le note di pianificazione nell'opuscolo "Informazioni tecniche" www.download.gira.de.