

System 3000 Dreh-Nebenstelleneinsatz 3-Draht



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---------------|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
| | 2389 00 | 1/5 | 69,11 | 02 | 4010337031420 |

Merkmale

- Drehnebenstelle für System 3000 Dimmer.
- Betrieb mit Neutralleiteranschluss.

Technische Daten

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Nennspannung: | AC 230 V, 50/60 Hz |
| Stand-by: | 0,3 W |
| Leitungslänge zur Hauptstelle: | max. 100 m |
| Einbautiefe: | 24 mm |
| Montage: | in Gerätedose nach DIN 49073 |
| Umgebungstemperatur: | -5 °C bis +45 °C |