

Funk Rauchwarnmelder für Alarmzentrale Connect



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Reinweiß glänzend	5236 16	1	119,00	33	4010337059240

Merkmale

- Der Funk Rauchwarnmelder erkennt eine Rauchentwicklung und warnt mit einem lauten Signalton und blinkende LED.
- Fest eingebaute Batterie mit bis zu 10 Jahren Lebensdauer.
- Integrierter Sabotagekontakt.
- Bei entsprechender Konfiguration können bei einer Rauchererkennung zusätzlich Innensirenen eingeschaltet oder Fernalarmierungen ausgelöst werden.

Technische Daten

Spannungsversorgung:	Batterie, verkapselt, nicht austauschbar
Batterielebensdauer:	bis zu 10 Jahren (nach Aktivierung)
Signalisierung	
- akkustisch:	mind. 85 dB bei Alarm
- visuell:	LED
Funkfrequenz:	868,0 bis 868,6 Mhz 868,7 bis 869,2 Mhz
Reichweite:	100 m (Freifeld)
Anwendungsbereich:	DIN 14676
Normen:	DIN 14604
Luftfeuchtigkeit:	93 %
Umgebungstemperatur:	-10°C bis +55°C

Hinweise

- Nur zur Installation in Innenräumen nach DIN 14676.
 - Nur für den Einsatz in Verbindung mit dem Sicherheitssystem Alarm Connect.
-

Lieferumfang

- 1 x Funk Rauchwarnmelder
 - 1 x Montageplatte
 - 2 x Schrauben (geeignete Dübel sind bauseits zu stellen)
-

Abmessungen in mm

Gehäuse:	Ø 125 mm	38 mm
----------	----------	-------
