

## Detector de movimiento 1,10 m para Gira One



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
	blanco brillante	2038 03	1	06 4010337125525
	blanco mate	2038 27	1	06 4010337125532
	antracita	2038 28	1	06 4010337125600
	negro mate	2038 005	1	06 4010337125624
	gris mate	2038 015	1	06 4010337125631

### Características

- Detector de movimiento (con sensor de infrarrojos pasivo / PIR) para Gira One.
- Para la conmutación automática de actuadores de Gira One en función del movimiento y la luminosidad.
- El tiempo de funcionamiento por inercia de los consumidores de Gira One se configura a través del canal de actuador correspondiente en el Gira Project Assistant (GPA).
- Sensor de temperatura integrado para medir la temperatura ambiente.
- Tecla local integrada para gestionar los consumidores de Gira One: Conmutación, escalera y escenario.
- Puesta en marcha del detector de movimiento con el Gira Project Assistant (GPA), versión 5.2.
- Transferencia de datos cifrada entre los dispositivos Gira One.

### Propiedades del detector de movimiento

- Área de detección grande (de hasta 238 m<sup>2</sup>).
- Ampliación del área de detección mediante detectores de movimiento adicionales.

- Se puede limitar el área de detección.
- Se puede configurar la sensibilidad del sensor.
- Función de prueba de movimiento como ayuda en la planificación y el ajuste del campo de detección PIR.
- Medición de luz mixta adecuada para lámparas fluorescentes (FL/PL/ESL), lámparas halógenas/incandescentes y LED.

#### Temperatura ambiente

- Compensación de temperatura para el sensor de temperatura integrado.

#### Indicador LED

- Selección de función del LED de estado: siempre apagado, indicación de movimiento.

---

#### Notes

- Posibilidad de actualización mediante el Gira Project Assistant (GPA).
  - El detector de movimiento no es conformidad con avisos de alarma en alarmas VdS.
  - Compatible con KNX Data Secure.
  - Posibilidad de actualización mediante el Gira Project Assistant (GPA).
-