


## Sensor táctil 3 Basis de 3 elementos para KNX con tecla basculante de puesta en marcha



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
	5113 00	1/5	06	4010337086826

### Características

- Montaje en acoplador de bus 3.
- Protección contra desmontaje mediante atornillamiento.
- Función de teclas basculantes: Conmutación, regulación, persiana, transmisor de valores de 1 byte y mecanismo auxiliar de escenarios.
- LED de funcionamiento blanco.
- Dos LED de estado rojos por superficie de mando.
- Iluminación del campo de rotulación en juegos de teclas basculantes con campo de rotulación.
- La función de la iluminación del campo de rotulación y de los LEDs de estado es parametrizable.

### Datos técnicos

Temperatura ambiente: de -5 °C a +45 °C

Clase de protección: III

### Notes

- Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Gira [www.marking.gira.com](http://www.marking.gira.com).
- El sensor táctil se suministra con una tecla basculante de puesta en marcha multigama. El juego de tecla basculante válido para la gama de interruptores se debe encargar por separado.

### En la entrega

- Etiquetas de rotulación en blanco incluidas.