


Sensor de luminosidad y temperatura BT System 3000



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
	5466 02	1/5	02	4010337047803

Características

- Sensor para la detección de la luminosidad y la temperatura.
- Puede ser operado con el reloj de persianas y temporizador System 3000 BT, con el módulo de superficie de mando BT y el termostato de temperatura ambiente BT.
- Envía el valor de luminosidad y temperatura actual mediante Bluetooth®.
- Ampliación de funciones para el reloj de persianas y temporizador System 3000 BT, módulo de superficie de mando BT: Función de protección solar, crepúsculo vespertino y matutino.
- Sirve como sensor de temperatura externo para regulación de la temperatura ambiente.
- Dispositivo alimentado por pilas.

Datos técnicos

Tensión nominal:	DC 3 V
Pila	
- Tipo:	1 x CR 2450
- N.º NU:	3091
Medición de luminosidad:	5 hasta 80.000 lx
Rango de medición de temperatura:	-5 °C hasta +55 °C
Radiofrecuencia:	2,402 a 2,480 GHz
Potencia de emisión:	máx. 2,5 mW, clase 2
Cobertura:	típ. 10 m
Color:	blanco (similar a RAL 9010)
Montaje:	para la adhesión en el interior p. ej. en cristales de ventanas
Temperatura ambiente:	-5 °C hasta +55 °C

Dimensiones en mm

An 56

Al 32

Pr 13
