


## Modulo presa per antenna (SE33ST)



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
	0937 00	1/5	34,39	01	4010337937005

## Caratteristiche

- Scatola per linea derivata con tre collegamenti.
- La spina IEC per la TV terrestre è disposta in basso a sinistra, la presa IEC per FM (radio) in basso a destra e il collegamento F per la TV satellitare (SAT) si trova in alto al centro.
- Filtro di separazione per la televisione terrestre e satellitare ad alto tasso di soppressione: Il segnale SAT viene filtrato nei collegamenti FM TV IEC, mentre il segnale FM/TV terrestre viene filtrato nel collegamento F satellitare.
- Passaggio di corrente continua dal collegamento SAT all'ingresso.
- Il conduttore interno viene collegato semplicemente a pressione, senza bisogno di viti. Il conduttore interno può quindi essere staccato più volte.
- Soddisfa la classe di schermatura A.

## Dati tecnici

### Banda di frequenza FM

- Gamma di frequenze: 87,5 - 108 MHz
- Disaccoppiamento: > 10 dB

### Banda di frequenza FM:

4 dB

### Banda di frequenza TV

- Gamma di frequenze: 125 - 862 MHz
- Disaccoppiamento: > 10 dB
- Attenuazione: spina TV: 4 dB

### banda di frequenza SAT

- Gamma di frequenze: 950 - 2400 MHz
- Disaccoppiamento: > 20 dB
- Attenuazione: spina SAT: 1,5 dB

### Profondità di montaggio:

36 mm

## Avvisi

- Solo per fissaggio a viti.

---