

Rilevatore di fumo a radiofrequenza per la centrale di allarme Connect



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
bianco puro brillante	5236 16	1	122,33	33	4010337059240

Caratteristiche

- Il rilevatore di fumo a radiofrequenza rileva lo sviluppo di fumo e avverte con un forte segnale acustico e un LED lampeggiante.
- Batteria fissa con durata fino a 10 anni.
- Contatto antisabotaggio integrato.
- Con una configurazione corrispondente, in caso di un rilevamento di fumo, possono essere attivate anche sirene interne o allarmi remoti.

Dati tecnici

Tensione di alimentazione:	Batteria, incapsulata, non sostituibile
Durata della pila:	fino a 10 anni (dall attivazione)
Segnalazione	
- acustica:	min 85 dB in caso di allarme
- visiva:	LED
Frequenza del segnale:	da 868,0 a 868,6 Mhz da 868,7 a 869,2 Mhz
Portata:	100 m (campo libero)
Campo d impiego:	DIN 14676
Norme:	DIN 14604
Umidità dell aria:	93 %
Temperatura ambiente:	Da -10 °C a +55 °C

Avvisi

- Solo per l'installazione in interni secondo la norma DIN 14676.
 - Solo per l'uso in combinazione con il sistema di sicurezza Alarm Connect.
-

Contenuto della fornitura

- 1 rilevatore di fumo a radiofrequenza
 - 1 piastra di montaggio
 - 2 viti (i tasselli adatti devono essere forniti dal cliente)
-

Dimensioni in mm

Ø 125 H 38
