


## KNX-modul for røykvarsler Dual



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	2343 00	1/5	46	4010337013518

### Egenskaper

- Med KNX-modulen kan røykvarsleren Dual Q kobles til et KNX-system.
- Bakoverkompatibel, og kan dermed også brukes for røykvarsler Dual/VdS.
- Alarm
- Underenhet-alarm (for kobling av flere røykvarslere i nettverk via KNX).
- Trådbundet alarm (kobling av flere røykvarslere i trådbundet nettverk).
- Signalgiver (for innkobling av signaliseringslyden)
- Statusmeldinger.
- Feilmeldinger.

### Tekniske data

KNX Medium:	TP256
Tilkobling KNX:	Tilkoblings- og forgreningsklemme
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +50 °C

### Merknader

- KNX-modulen kobles som modul til grensesnittet til røykvarsleren Dual. Røykvarslere nettilkoblingsklemmer kan fortsatt brukes når modulen er satt på.
- Følg prosjekteringsanvisningene i brosjyren "Teknisk informasjon" på [download.gira.de](http://download.gira.de).
- Gira AppShop er markeds plass for interessante løsninger og anvendelser innen intelligent bygningsteknologi. Etter hvert finner man mer enn 200 app-er der, blant annet anvendelsesbeskrivelser, plug-ins, funksjonsmaler, logikk-komponenter og mønsterprosjekter. Gjør deg nå kjent med anvendelser for KNX-modulen for røykvarsler Dual. [www.appshop.gira.de](http://www.appshop.gira.de).

## Leveringsomfang

- KNX-tilkoblings- og forgreningsklemme følger med ved levering.

---