


System 3000 lysstyrke- og temperatursensor BT



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|---------------|-----------------|-----|----|---------------|
| | 5466 02 | 1/5 | 02 | 4010337047803 |

Egenskaper

- Sensor for registrering av lysstyrke og temperatur.
- Drift med System 3000 persienne- og tidsur BT, betjeningsmodul BT og romtermostat BT.
- Sender den aktuelle lysstyrke- og temperaturverdien via Bluetooth.
- Funksjonsutvidelse for System 3000 persienne- og tidsur BT, betjeningsmodul BT: Solskjermingsfunksjon, skumring og morgengry.
- Fungerer som ekstern temperatursensor for romtemperaturregulering.
- Batteridrevet apparat.

Tekniske data

| | |
|------------------------|---|
| Nominell spenning: | DC 3 V |
| Batteri | |
| - Type: | 1 x CR 2450 |
| - UN-nr.: | 3091 |
| Lysstyrkemåling: | 5 til 80000 lx |
| Temperatur måleområde: | -5 °C til +55 °C |
| Radiofrekvens: | 2,402 til 2,480 GHz |
| Overføringskapasitet: | maks. 2,5 mW, klasse 2 |
| Senderekkevidde: | type 10 m |
| Farge: | renhvit (som RAL 9010) |
| Montering: | for liming i innendørs rom, f.eks. på vindusruter |
| Omgivelsestemperatur: | -5 °C til +55 °C |

Mål i mm

B 56

H 32

T 13
