

**Łącznik na karty hotelowe 10 AX 250 V~ z polem opisowym**  
**Przełącznik 1 pin**



| Specyfikacja                                                                                                      | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----|---------------|
|  kremowy z połyskiem            | 0140 01       | 1                    | 01 | 4010337140016 |
|  czysta biel z połyskiem       | 0140 03       | 1                    | 01 | 4010337140030 |
|  czysta biel, matowy           | 0140 27       | 1                    | 01 | 4010337140276 |
|  antracytowy                   | 0140 28       | 1                    | 11 | 4010337140283 |
|  kolor aluminium               | 0140 26       | 1                    | 11 | 4010337140269 |
|  czarny matowy                 | 0140 005      | 1                    | 11 | 4010337037170 |
|  szary matowy                  | 0140 015      | 1                    | 11 | 4010337077244 |
|  Stal szlachetna (lakierowana) | 0140 600      | 1                    | 11 | 4010337021971 |
|  brąz                          | 0140 603      | 1/5                  | 11 | 4010337106159 |

## Właściwości

- Łącznik na karty hotelowe z ochroną przed zdemontowaniem może przejąć np. funkcje bezpieczeństwa oraz oszczędzania energii.
- Po wyjęciu karty hotelowej wyłączone zostają wszystkie ewentualnie jeszcze włączone odbiorniki.
- Dopiero po włożeniu karty obwód elektryczny może być włączany za pomocą przycisku.

---

## Dane techniczne

Głębokość montażu: 28 mm

Przekrój przyłącza  
- do przewodów sztywnych i elastycznych do: 2,5 mm<sup>2</sup>

Moc znamionowa  
- LEDi/CFLi: 100 W

---

## Wskazówki

- Inne wersje na zamówienie.

---

## Zakres dostawy

- Z dołączoną pustą tabliczką opisową.
-