


## Wzmacniacz wideo



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
	1222 00	1	10	4010337886105

## Właściwości

- Wzmacniacz wideo służy do przedłużenia zasięgu systemów domofonowych Gira z funkcją wideo.
- Podnosi on poziom wchodzącego sygnału wideo do maksymalnego dozwolonego poziomu magistrali i podaje go do wyjścia. Dzięki temu kompensowane jest tłumienie przewodów od źródła sygnału wideo do wejścia wzmacniacza wideo.

Dzięki obudowie kombinowanej możliwe są trzy sposoby montażu

- Natynkowy (w ogólnodostępnej puszcze rozgałęźnej).
- Podtynkowy (w puszcze instalacyjnej).
- Jako urządzenie modułowe (za pomocą załączonego adaptera urządzenia modułowego).

## Dane techniczne

Zasilanie: DC 26 V  $\pm$  2 V (za pośrednictwem magistrali 2-przewod.)

### Przylączy

- Dwużyłowy przewód magistralny IN: 2 x zacisk śrubowy
- Magistrala 2-przewod. OUT: 2 x zacisk śrubowy

Temperatura otoczenia: od -25 °C do +70 °C

## Wskazówki

- Za pomocą wzmacniacza wideo można zwiększyć maksymalną długość przewodu pomiędzy bramofonem a unifonem ze 100 do 300 m.
- Podczas uruchomienia nie jest konieczna dodatkowa konfiguracja, ponieważ wzmacniacz wideo adaptuje się automatycznie do istniejącej sieci przewodów.

## Zakres dostawy

- Z dołączonym adapterem modułarnym.

---

## Wymiary w mm

Wzmacniacz wideo:	S 36	H 52	G 27
-------------------	------	------	------

---