

## Czujnik alarmowy dymu Dual Q



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 Czysta biel z połyskiemTylko dla krajów z językami urzędowymi de, fr,	2336 02	1	03	4010337014591

### Właściwości

- Łączony czujnik alarmowy dymu i termiczny z zasilaniem bateryjnym.
- Różna sygnalizacja alarmu pożarowego i alarmu w przypadku wysokiej temperatury.
- Wykrywanie wysokiej temperatury za pomocą funkcji maksymalnej i różnicowej.
- Tłumiony sygnał alarmowy (ca. 75 dB (A)) podczas testu działania.
- Zintegrowany przycisk funkcyjny do np. potwierdzania alarmu, testu działania i wyciszenia.
- Wykrywanie dymu z możliwością wyłączenia.
- Automatyczny autotest analizy dymu z kompensacją zanieczyszczeń.
- Wskazanie zanieczyszczenia lub usterki.
- W ciemności opóźniona do 12 h sygnalizacja usterek technicznych.
- Wskaźnik „słaba bateria”.
- Możliwość połączenia przewodowego w sieć maks. 40 czujników alarmowych dymu.
- Interfejs do trzech opcjonalnych modułów (moduł KNX, moduł radiowy, moduł przekaźnikowy) przy jednoczesnym stosowaniu zacisku sieciowego.

### Dane techniczne

Bateria  
- Typ: U9VL-J-P  
- Nr UN: 3091

### Wymiary w mm

Obudowa: Ø 125 H 48