









Łącznik na karty hotelowe 10 A 250 V~ Styk zwierny 1-bieg. z zaciskiem N



| Specyfikacja | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN |
|---|---------------|----------------------|----|---------------|
|  kremowy z polyskiem | 3140 01 | 1 | 01 | 4010337042754 |
|  czysta biel z polyskiem | 3140 03 | 1 | 01 | 4010337042761 |
|  czysta biel, matowy | 3140 27 | 1 | 01 | 4010337042785 |
|  antracytowy | 3140 28 | 1 | 11 | 4010337042792 |
|  kolor aluminium | 3140 26 | 1 | 11 | 4010337042778 |
|  czarny matowy | 3140 005 | 1 | 11 | 4010337065104 |
|  szary matowy | 3140 015 | 1 | 11 | 4010337127154 |
|  stal szlachetna (lakierowana) | 3140 600 | 1 | 11 | 4010337045410 |

Właściwości

- Łącznik na karty hotelowe może przejąć np. funkcje bezpieczeństwa oraz oszczędzania energii.
- Po wyjęciu karty hotelowej wyłączone zostają wszystkie ewentualnie jeszcze włączone odbiorniki.
- Dopiero po włożeniu karty obwód elektryczny może być włączany za pomocą przycisku.

Dane techniczne

Głębokość montażu: 32 mm

Przekrój przyłącza
- do przewodów sztywnych i elastycznych do: 2,5 mm²

Moc znamionowa
- LEDi/CFLi: 100 W

Wskazówki

- Inne wersje na zamówienie.
- Zwiększone zabezpieczenie przed kradzieżą dzięki skręcanemu śrubami elementowi zaciskowemu.