


Сигнализатор дыма Dual Q



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Белый гляцевый Только для стран с официальными языками: 2336 02		1	03	4010337014591

Характеристики

- Комбинированный сигнализатор дыма и тепловой извещатель с питанием от батареи.
- Различные сигналы тревоги для пожарной и тепловой сигнализации.
- Обнаружение тепла через функцию определения максимальной температуры и разницы температур.
- Приглушенный сигнал тревоги (прибл. 75 дБ (A)) во время проверки функционирования.
- Интегрированная функциональная клавиша, например, для подтверждения сигнала тревоги, проверки функционирования и отключения звука.
- Отключаемое обнаружение дыма.
- Автоматическое самотестирование анализа дыма с отслеживанием загрязнения.
- Индикация загрязнения или сбоя.
- В темноте до 12 часов задержки подачи сигнала в случае технической неисправности.
- Индикация «Низкий заряд батареи».
- Возможно объединение в сеть до 40 сигнализаторов дыма на провод.
- Один модульный интерфейс для трех опциональных модулей (модуль KNX, радиомодуль, релейный модуль) с одновременным использованием клеммы объединения в сеть.

Технические характеристики

Батарейка	
- Тип:	U9VL-J-P
- № ООН:	3091

Габаритв мм

Корпус:	Ø 125	В 48
---------	-------	------