









## Клавиша двойн.



| Спецификация  | Арт. №   | Упаковочная единица | Система цен | EAN           |
|---|----------|---------------------|-------------|---------------|
|  Кремовый глянцевый  | 3295 01  | 10                  | 01          | 4010337040811 |
|  Белый глянцевый   | 3295 03  | 10/100              | 01          | 4010337040828 |
|  Белый матовый     | 3295 27  | 10                  | 01          | 4010337040842 |
|  Антрацитовый      | 3295 28  | 10                  | 11          | 4010337040859 |
|  Цвет «алюминий»   | 3295 26  | 10                  | 11          | 4010337040835 |
|  Черный матовый    | 3295 005 | 10                  | 11          | 4010337065616 |
|  Серый матовый     | 3295 015 | 10                  | 11          | 4010337110514 |
|  Нержавеющая сталь | 3295 600 | 1/5                 | 11          | 4010337045267 |

## Характеристики

- Плавающая переключающая клавиша автоматически точно позиционируется в рамке.
  - Быстрое крепление (3,5 оборота на каждый распорочный захват).
  - Более простое крепление захватами благодаря прочному винтовому приводу PZ1/штифт/PH.
  - Возможна проверка напряжения спереди.
  - Единая длина снятия изоляции (11 мм) для выключателей и розеток позволяет выполнить монтаж быстрее и эффективнее.
  - Можно использовать жесткие и гибкие провода.
  - Легкодоступные рычаги расцепления.
  - Прочное основание из термопласта.
  - По умолчанию светодиодные элементы подсветки можно использовать спереди.
  - Если повернуть элемент подсветки на 180°, можно переключаться между контрольной и постоянной подсветкой в зависимости от выключателя.
-