


## Uttag med jordfelsbrytare 30 mA med fällbart lock och förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) för enskild montering



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 kritvit	2677 39	1	03	4010337028932

### Egenskaper

- Ett jordfelsbrytaruttag är en fast skyddsanordning med spänningsoberoende aktivering vid felström enligt VDE 0664.
- Dess funktionsprincip motsvarar en jordfelsbrytare.

### Tekniska data

Märkspänning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Märkström:	16 A
Märkfelström:	30 mA
Inbyggnadsdjup:	32 mm
Anslutningsarea - för ledare från:	1,5 mm <sup>2</sup> till 2,5 mm <sup>2</sup>
Omgivningstemperatur:	-25°C till +40°C

### Hänvisningar

- Montering i en djup apparatdosa.
- Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1.
- Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt IEC 60884-1.
- Enskild apparat. Ej kombinerbar. Ej designkompatibel med Gira TX\_44.
- Felström-skyddsanordningar (RCD) i en byggenhet med ett uttag kan även utgöra skydd för närliggande uttag (under ett gemensamt skydd), DIN VDE 0100-530:2018-06.