


System 3000 impulsinsats



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
	5410 00	1	02	4010337048305

Egenskaper

- Manuell eller automatisk tillkoppling av en trappljusvakt.
- Manuell omkoppling med System 3000-knappsats.
- Automatisk omkoppling med rörelsevaksmodul eller närvarodetektor och rörelsevakt 360°-modul Bluetooth® från System 3000.

Tekniska data

Märkspänning:	AC 230 V, 50 Hz
Standby:	0,25 till 0,45 W
Strömförbrukning:	ca 2,8 mA
Inbyggnadsdjup:	24 mm
Montering:	i apparatdosa enligt DIN 49073
Omgivningstemperatur:	-5 °C till +45 °C